# 規格變更通知

## HE6B 型 促動開關

茲因 HE6B 型 促動開關的接點額定規格有所變更，特此通知，詳情如下。

### 實施時期

2012 年 5 月起陸續實施。
(註)可能會有變更前後製品混合出貨的情形。

### 對象機種

HE6B 型 促動開關 全機種

### 變更內容

HE6B 型促動開關全機種的接點額定有所變更，且追加新的認證額定。

<認證額定>

| | | 認證額定 |
|---|---|---|
| 3 位置開關 | TUV | AC-12 125V/0.5A |
| | | DC-12 30V/1A |
| | | DC-13 30V/0.7A |
| | UL | 125V AC/0.5A (Resistive) |
| | | 30V DC/1A(Resistive) |
| | | 30V DC/0.7A(Pilot Duty) |
| 輔助開關 | TUV | AC-15 250V/0.75A |
| | | DC-13 125V/0.22A |
| | | DC-13 30V/2.3A |
| | UL | 250V AC/0.5A(General use) |
| | | 30V DC/1A(General use) |
| | | 250V AC/0.75A(Pilot Duty) |
| | | 30 V DC/2.3A(Pilot Duty) |

<接點額定>

| | | | 變更前 | | | 變更後 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 30V | 125V | 250V | 30V | 125V | 250V |
| 3 位置開關 | 交流 AC | 電阻性負載(AC-12) | — | 0.5A | — | — | 0.5A | — |
| | | 電感性負載(AC-15) | — | 0.3A | — | — | 0.3A | — |
| | 直流 DC | 電阻性負載(DC-12) | 1A | — | — | 1A | — | — |
| | | 電感性負載(DC-13) | 0.7A | — | — | 0.7A | — | — |
| 輔助開關 | 交流 AC | 電阻性負載(AC-12) | — | 2A | 1A | — | 2.5A | 1.5A |
| | | 電感性負載(AC-15) | — | 1A | 0.5A | — | 1.5A | 0.75A |
| | 直流 DC | 電阻性負載(DC-12) | 2A | 0.4A | 0.2A | 2.5A | 1.1A | 0.55A |
| | | 電感性負載(DC-13) | 1A | 0.22A | 0.1A | 2.3A | 0.55A | 0.27A |

※除上記以外，型號及價格均無變更。

### 識別標示

無標示。